

**televic**  
conference

## Confidea G3 D2I

Беспроводной пульт для двух делегатов (с синхронным переводом)



### Описание

Третье поколение пультов Confidea® оснащено инновационным радиомодулем, в котором применены новейшие технологии беспроводной связи. Радиомодуль обеспечивает надежную радиосвязь обмена данными при повышенной доступности частот в разных странах мира. Беспроводные пульты Confidea разработаны с учетом их работы в условиях больших радиопомех. Кроме того, новый радиомодуль имеет значительно больший к.п.д. по мощности. Благодаря этому пульт Confidea G3 обеспечивает большой срок автономной работы и подзарядка аккумуляторных батарей требуется значительно реже.

Пульт Confidea G3 D2I оснащен кнопкой включения микрофона. Эта кнопка активирует микрофон либо немедленно, либо (в режиме «по запросу») после того, как председатель передаст инициатору запроса слово. Пульты также оснащены двумя индивидуально управляемыми селекторами каналов с отдельными OLED-дисплеями, на которых отображается номер выбранного канала, сокращенное имя канала и

уровень громкости звучания наушников. Пульт обеспечивает индивидуальную идентификацию делегатов, используемую для управления ими, контроля времени выступления и в системах со следующими камерами.

Модели Confidea G3 D2I обеспечивают прием до 4 каналов перевода. Одновременно могут быть включены до 6 микрофонов. Микрофон приобретается отдельно; он присоединяется к пульту с помощью разъема на винте и малочувствителен к помехам, создаваемым мобильными телефонами.

В новом поколении пультов улучшено расположение кнопок, уменьшено число механических кнопок. Пульт обеспечивает делегатам более удобный и интуитивно-понятный интерфейс, так что они могут сосредоточиться на более важных предметах, чем изучение особенностей используемых технологий.

Семейство продуктов Confidea использует литий-ионные аккумуляторные батареи, являющиеся наилучшими при частом использовании и подзарядке в электронном оборудовании.

Устанавливаемые в смартфонах и планшетах, батареи с такой технологией обеспечивают быструю подзарядку без необходимости перед этим полного разряда батарей. Литий-ионные батареи также имеют повышенный срок службы без ухудшения характеристик. В сочетании с интеллектуальным управлением мощностью, используемым в пультах Confidea, батареи обеспечивают максимальную длительность автономной работы: до 28 часов на одной зарядке. Отдельный адаптер позволяет заряжать батареи непосредственно во время работы системы.

Для предотвращения подслушивания разговоров и несанкционированного доступа, система Confidea оснащена трехуровневой системой безопасности. Во-первых, в системе используется закрытый протокол связи. Во-вторых, принцип «открытой/закрытой двери» гарантирует, что в конференциях смогут участвовать только пульта, прошедшие процедуру инициализации. И наконец, в системе используется 128-разрядная криптозащита AES (и для аудио, и для управления). Такая комбинация обеспечивает конфиденциальность конференции и полностью защищает частную жизнь делегатов от вмешательства.

## Преимущества

В пультах Confidea G3 элегантность, малый вес и современный дизайн сочетаются с великолепной разборчивостью речи и простотой пользования. Надежная, бесперебойная беспроводная связь гарантирует надежность проведения конференции. И наконец, множество доступных рабочих частот, возможность работы в многих странах мира делает эту систему значительно лучшей, чем традиционные системы и гарантирует ее *безукоризненную работу в любом месте, в любое время.*

В результате, у нас получилось современное решение, великолепно подходящее для тех случаев, когда требуется частая подзарядка батарей. Только представьте себе диапазон применения: гибко используемые офисные площади, отделы управления образовательными учреждениями, столовые и отели - и конечно, организованные мероприятия.

И последнее по очереди (но не последнее по важности) преимущество: установка пультов Confidea G3 исключительно проста, не требует технических навыков по организации конференции и настолько быстра, что «не успеете Вы и глазом моргнуть», как все уже работает.

## Особенности

- Встроенный высококачественный громкоговоритель, автоматически выключаемый при включении микрофона для предотвращения акустической обратной связи.
- Кнопка включения микрофона или включения «по запросу» (каждая кнопка оснащена индикаторным светодиодом).
- Два выхода на наушники.
- Регулировка громкости звучания для двух пар наушников (каждая пара наушников регулируется индивидуально).
- Регулировка двух каналов (вверх / вниз).

- Отображение номеров каналов и уровней громкости на двух OLED-дисплеях.

## Индикаторы

- Красный индикатор состояния аккумуляторов:
  - Осталось 4 часа: мигает красным с частотой 1 Гц.
  - Осталось 2 часа: мигает красным с частотой 2 Гц.
  - Остался 1 час: мигает красным с частотой 4 Гц.
- Синий индикатор состояния «за пределами досягаемости»:
  - Не светится: соединение установлено.
  - Мигает: поиск соединения.
  - Светится постоянно: пульт находится за пределами досягаемости, отключение спустя 2 минуты.

## Подключения и аксессуары

- Микрофонный разъем (гнездо) под винт для подключения съемного микрофона.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>
<b>D-MIC70SL</b>	<b>71.98.0057</b>
<b>D-MIC40FF</b>	<b>71.98.0059</b>
<b>D-MIC40BC-C</b>	<b>71.98.0072</b>
<b>D-MIC40BC-H</b>	<b>71.98.0073</b>

- Два гнезда для наушников (под стерео штекер диаметром 3,5 мм).

<b>TEL152 Наушники</b>	<b>71.04.0151</b>
------------------------	-------------------

- Разъем подключения комплекта аккумуляторов.

<b>Аккумулятор Confidea BP</b>	<b>71.98.0042</b>
<b>Зарядное устройство Confidea СНТ</b>	<b>71.98.0043</b>
<b>Транспортный кейс Confidea СНС</b>	<b>71.98.0044</b>

## Программное обеспечение (опции)

Для расширенных функций конфигурирования, эксплуатации и управления пультом необходимо управляющее программное обеспечение CoCon компании Televis. Доступны следующие стандартные лицензии:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Сертификация

Регион	Сертификат
Европа	CE

## Спецификации

Механические	
Материал	PC/ABS
Цвет	Черное матовое покрытие,
Размеры (мм)	250 (ш) x 150 (в) x 90 (г)
Размеры с упаковкой (мм)	230 (ш) x 130 (в) x 60 (г)
Вес (г)	460
Вес с упаковкой (г)	600
Электропитание	
Источник питания	Комплект аккумуляторов
Качество аудио	16 бит @ 32 кГц (цифровое)
Потребляемая мощность	макс. 3,5 Вт
Мощность на РЧ	< 20 дБм
Микрофон	
Задержка аудио	20 мс (АТМ)
Номинальные параметры схемы включения	Резистор смещения = 1,2 кОм; Vdd = 3,3 В пост. тока; SPL = 1 Па;
Направленность	Всенаправленный
Чувствительность	-43,4 дБВ/Па
Частотная характеристика	130 -15 000 Гц
Импеданс	680 Ом
Диаграмма направленности	кардиоида
Микрофонный вход	
Частотная характеристика	125-22 000 Гц
Входной импеданс	1 кОм
Макс. входной уровень	-21 дБВ
Номинальный входной	-50 дБВ
Динамический диапазон	90 дБ
к.н.и. при номинальном уровне	< 0,1% (1 кГц)
Громкоговоритель	
Частотная характеристика	150 - 20 000 Гц
Номинальная мощность	4 Вт
Дисплей	
Тип дисплея	OLED 128 x 64
Высота символов	5 мм
Выход наушников	
Макс. выходная мощность	80 мВт / 32 Ом
Отношение сигнал/шум	77,5 дБг (А)
Частотная характеристика	100 -14 000 Гц
Импеданс нагрузки	> 16 Ом
к.н.и. при номинальном уровне	0,06% @ 1 кГц на нагрузке 32 Ом
Окружающая среда	
Температура при эксплуатации	От -5 до 55 °С
Температура при зарядке	От 0 до 45 °С
Время автономной работы и время зарядки комплекта аккумуляторов	
Емкость	6600 мА*час
Автономное время работы	28 ч.
Выходное напряжение	7,2 В пост. тока
Время зарядки	4 ч.

Авторские права на всю информацию принадлежат компании **Televic Conference**, 2016. Версия 1.0, октябрь 2016 г.

Официальный дистрибьютор в России:  
**Брюллов Консалтинг**  
 г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7.  
 Тел./ факс: +7 (495) 785-23-07  
 e-mail: [info@brullov.com](mailto:info@brullov.com)  
[brullov.com](http://brullov.com)

